



“เซป-ไดนาโม” ZEP DYNAMO น้ำยาล้างคอนแทค แผงวงจร และอุปกรณ์ไฟฟ้า

ลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยาทำความสะอาดชนิดสเปรย์ที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับทำความสะอาดแผงเซอร์กิต คอนแทค และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สามารถขจัดคราบน้ำมัน จารีนํ้ามันของเหลว สิ่งสกปรกอื่น ๆ รวมทั้งความชื้นโดยไม่ทิ้งคราบใดๆ หลงเหลือ

คุณสมบัติ

- ระเหยเร็ว
- ปลอดภัยต่อทุกสภาพผิว
- ไม่ทิ้งคราบ
- ไม่มีสารที่ทำลายโอโซน

ประโยชน์

- ผลิตจากสารละลายที่ระเหยเร็ว ซึ่งจะไล่ความชื้นออกจากพื้นผิว ช่วยลดระยะเวลาการหยุดงาน
- สามารถใช้ได้กับทั้งโลหะและพลาสติก (ควรทดสอบกับพื้นผิวก่อนใช้)
- น้ำยาจะไม่ทิ้งคราบหลงเหลือเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน ทำความสะอาดเร็วขึ้น ไม่ต้องล้างเพิ่มเติม
- ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC หรือสาร HCFC ที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้-

คอนแทค	แผงวงจร (CIRCUITBOARD)	อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ที่ใช้กับงานละเอียด	หัวเทป	จูนเนอร์
โทรศัพท์	รีเลย์	ตู้ชุมสายโทรศัพท์

วิธีใช้

ปิดสวิตซ์ไฟอุปกรณ์ และแผงเซอร์กิตก่อนทำความสะอาดถือกระป๋องให้ห่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะฉีดประมาณ 4-6 นิ้ว กดปุ่มให้ น้ำยาฉีดไปที่ผิวหน้าที่ต้องการทำความสะอาด จากตอนบนลงมามาก่อนล่าง แรงอัดจากกระป๋องสเปรย์บวกกับ น้ำยาจะชะล้างให้อุปกรณ์มีสภาพเหมือนใหม่ ในกรณีที่ฉีดเข้าไปไม่ถึง ให้ใช้ท่อเล็กๆ ที่แนบมาต่อที่ปุ่ม ควรเก็บน้ำยาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 120 องศาฟาเรนไฮท์

* ในกรณีที่เป็พลาสติก ควรทดสอบก่อนทำความสะอาดจริง

คุณลักษณะเฉพาะ

ลักษณะทางกายภาพ.....กระป๋องสเปรย์ pH.....N/A
สี.....ใส ไม่มีสี จุดติดไฟน้อยกว่า 0°F ติดไฟง่าย
กลิ่น.....ไฮโดรคาร์บอนอ่อนๆ อายุการใช้งาน.....มากกว่า 1 ปี
ความถ่วงจำเพาะ.....0.75

การบรรจุ กระป๋องสเปรย์ขนาด 20 ออนซ์ / น้ำหนักสุทธิ 14 ออนซ์ (397 กรัม)
ผู้ผลิต ZEP MANUFACTURING COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CLEAN PROJECT COMPANY ประเทศไทย